

Transformateur monophasé 230 V / 12 V

12 V alternatif · le « 220 V / 12 V » · de 63 VA à 20 kVA · IP00, IP23 ou IP54 · fabriqué en France

Mise à jour : 29/09/2026



Ce transformateur 230V 12V — le « transformateur 220V 12V », puisque 220 V est l'ancien nom du réseau 230 V — abaisse le secteur monophasé en 12 volts alternatifs : l'éclairage basse tension (lampes et spots halogènes, éclairage de jardin et de terrasse), les circuits de commande et tous les appareils prévus pour du 12 V alternatif. Primaire et secondaire sont deux enroulements séparés. De 63 VA à 20 kVA, nu (IP00), sous capot ventilé (IP23) ou en boîtier étanche (IP54) : il est bobiné et testé dans notre atelier de Gailhan, dans le Gard.

VOTRE RÉSEAU
230 V ~
monophasé, l'ancien 220 V

TRANSFORMATEUR
230 → 12 V
isole et abaisse

VOS ÉQUIPEMENTS
12 V ~
alternatif : halogènes, spots,
éclairage de jardin,
commande

Points clés

- **12 V alternatif** — La très basse tension de l'éclairage halogène, des spots et des circuits de commande.
- **Deux enroulements séparés** — Aucune liaison électrique entre le 230 V et le 12 V.
- **Bornes à vis jusqu'à 55 A, cosses au-delà** — À vis jusqu'à 630 VA sur ce modèle, sur cosses au-delà. Repérage : 1 et 2 au primaire (0 et 230 V), 3 et 4 au secondaire (0 et 12 V), terre côté primaire.
- **Nu, sous capot ou étanche** — IP00 pour armoire, IP23 sous capot ventilé, IP54 en boîtier moulé ou en coffret étanche.
- **Testé à 100 %** — Chaque transformateur est essayé avant de quitter l'atelier.
- **Fabriqué à Gailhan** — Bobiné, câblé et contrôlé dans notre atelier du Gard.

Caractéristiques générales

Fréquence	50 / 60 Hz
Classe d'isolation	H (180 °C)
Refroidissement	transformateur sec, naturel dans l'air (AN)
Température ambiante	40 °C max.
Norme	EN 61558-2-4 · EN 61558-2-6
Protection thermique	sur demande
Raccordement	Bornes à vis jusqu'à 55 A (630 VA sur ce modèle), cosses au-delà

Enveloppes

- IP00 · nu, pour armoire
- IP23 · capot ventilé
- IP54 · coffret étanche

Puissances et références

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	COURANT primaire / secondaire	aM primaire / secondaire	PERTES VIDE / CHARGE	RENDEMENT	POIDS IP00 / 23 / 54	ENCOMBREMENT IP00 mm	ENCOMBREMENT IP54 mm
TMN23012-63-xx	63 VA	0,27 / 5,25 A	aM 2 / 6 A	2 / 3,5 W	92,1 %	1,5 / 3 / 2 kg	75 × 68 × 73	100 × 64 × 72
TMN23012-100-xx	100 VA	0,43 / 8,33 A	aM 2 / 10 A	3 / 5,4 W	92 %	2 / 3,5 / 2,6 kg	84 × 82 × 78	130 × 80 × 98
TMN23012-160-xx	160 VA	0,70 / 13,33 A	aM 2 / 16 A	4 / 8,6 W	91,9 %	2,5 / 4 / 3,2 kg	96 × 89 × 87	130 × 80 × 98
TMN23012-200-xx	200 VA	0,87 / 16,67 A	aM 2 / 20 A	5 / 9,4 W	93 %	2,6 / 4,1 / 3,5 kg	118 × 97 × 97	130 × 80 × 98
TMN23012-250-xx	250 VA	1,09 / 20,83 A	aM 2 / 25 A	5 / 11,9 W	93,2 %	3,9 / 5,4 / 4,5 kg	108 × 95 × 100	165 × 93 × 94
TMN23012-300-xx	300 VA	1,30 / 25 A	aM 2 / 32 A	6 / 14,6 W	93 %	4 / 5,5 / 5,5 kg	108 × 103 × 94	165 × 93 × 94
TMN23012-400-xx	400 VA	1,74 / 33,33 A	aM 2 / 40 A	8 / 14,7 W	94,2 %	6 / 9 / 7,5 kg	126 × 122 × 108	176 × 103 × 130
TMN23012-500-xx	500 VA	2,17 / 41,67 A	aM 4 / 50 A	10 / 18,2 W	94,4 %	6,8 / 9,8 / 8,2 kg	126 × 110 × 115	176 × 103 × 130
TMN23012-630-xx	630 VA	2,74 / 52,50 A	aM 4 / 63 A	11 / 24,4 W	94,4 %	9 / 12 / 11 kg	150 × 124 × 126	176 × 103 × 130
TMN23012-750-xx	750 VA	3,26 / 62,50 A	aM 4 / 80 A	15 / 23,3 W	94,9 %	10,3 / 13,3 / 15,3 kg	150 × 120 × 135	300 × 200 × 250
TMN23012-1000-xx	1 kVA	4,35 / 83,33 A	aM 6 / 100 A	18 / 29,8 W	95,2 %	14 / 17 / 19 kg	150 × 144 × 127	300 × 200 × 250
TMN23012-1600-xx	1,6 kVA	6,96 / 133,33 A	aM 8 / 160 A	19 / 46,9 W	95,9 %	16,4 / 20,4 / 21,4 kg	180 × 140 × 160	300 × 200 × 250
TMN23012-2000-xx	2 kVA	8,70 / 166,67 A	aM 10 / 200 A	19 / 60,3 W	96 %	20 / 24 / 25 kg	180 × 160 × 160	300 × 200 × 250
TMN23012-2500-xx	2,5 kVA	10,87 / 208,33 A	aM 12 / 250 A	24 / 67,4 W	96,4 %	24 / 28 / 29 kg	180 × 180 × 150	300 × 200 × 250
TMN23012-3000-xx	3 kVA	13,04 / 250 A	aM 16 / 315 A	29 / 131,5 W	94,6 %	29 / 33 / 34 kg	180 × 200 × 160	300 × 200 × 250
TMN23012-4000-xx	4 kVA	17,39 / 333,33 A	aM 20 / 400 A	42 / 107,9 W	96,2 %	33 / 37 / 43 kg	240 × 190 × 220	595 × 250 × 375
TMN23012-5000-xx	5 kVA	21,74 / 416,67 A	aM 25 / 500 A	45 / 121,7 W	96,7 %	36 / 40 / 46 kg	240 × 200 × 220	595 × 250 × 375
TMN23012-6300-xx	6,3 kVA	27,39 / 525 A	aM 32 / 630 A	56 / 127,5 W	97,1 %	40 / 44 / 50 kg	240 × 210 × 220	595 × 250 × 375
TMN23012-7500-xx	7,5 kVA	32,61 / 625 A	aM 40 / 800 A	56 / 160 W	97,1 %	46 / 48 / 56 kg	240 × 230 × 220	595 × 250 × 375
TMN23012-10000-xx	10 kVA	43,48 / 833,33 A	aM 50 / 1000 A	sur demande	—	75 / 83 / 85 kg	390 × 150 × 470	642 × 350 × 550
TMN23012-15000-xx	15 kVA	65,22 / 1250 A	sur demande	sur demande	—	80 / 88 / 90 kg	390 × 160 × 470	642 × 350 × 550
TMN23012-20000-xx	20 kVA	86,96 / 1666,67 A	sur demande	sur demande	—	95 / 103 / 105 kg	390 × 170 × 470	642 × 350 × 550

Protection et installation

- Primaire.** Le 230 V sur les bornes 1 (0 V) et 2 (230 V), la terre sur la borne de terre du primaire.
- Secondaire.** Les appareils 12 V sur les bornes 3 (0 V) et 4 (12 V) du transformateur 220V 12V, avec leur propre protection, par un câble de section adaptée à la longueur.
- Sécurité.** Raccordement par une personne qualifiée, hors tension. En IP00, le transformateur s'installe dans une armoire ou un coffret fermé.

Une question, une autre tension ? contact@abltransfo.com · +33 4 66 80 14 33 · abltransfo.com