

Trasformatore monofase 400 V / 230 V

230 V tra due fasi, senza neutro · da 63 VA a 20 kVA · IP00, IP23 o IP54 · prodotto in Francia

Aggiornato: 29/09/2026



Questo trasformatore monofase 400V 230V si collega tra due fasi di una rete a 400 V — i vecchi 380 V — e fornisce 230 V monofase, isolati dalla rete: quanto basta per alimentare un apparecchio a 230 V dove non c'è il neutro, o per separarlo galvanicamente dall'impianto. Primario e secondario sono due avvolgimenti separati. Da 63 VA a 20 kVA, a giorno (IP00), con involucro ventilato (IP23) o in custodia stagna (IP54): è avvolto e collaudato nel nostro laboratorio di Gailhan, nel Gard (Francia meridionale).

LA SUA RETE
400 V ~
tra due fasi, senza neutro

TRASFORMATORE
400 → 230 V
abbassa e isola

IL SUO APPARECCHIO
230 V ~
monofase, separato dalla rete

Punti chiave

- **230 V senza neutro** — Si collega a due fasi della rete a 400 V e fornisce 230 V monofase.
- **Isolamento galvanico** — I 230 V in uscita non hanno alcun collegamento elettrico con la rete a 400 V.
- **Neutro riferito a terra, se serve** — Un morsetto del secondario collegato a terra diventa un neutro.
- **Morsetti a vite fino a 55 A, capicorda oltre** — Morsetti a vite fino a 10 kVA su questo modello, capicorda oltre. Marcatura: 1 e 2 al primario (0 e 400 V), 3 e 4 al secondario (0 e 230 V), terra lato primario.
- **Schermo elettrostatico di serie** — Collegato a terra, limita il passaggio dei disturbi tra primario e secondario.
- **Prodotto e collaudato a Gailhan** — Avvolto, cablato e collaudato al 100 % nel nostro laboratorio del Gard prima della spedizione.

Caratteristiche generali

Frequenza	50 / 60 Hz
Classe di isolamento	H (180 °C)
Raffreddamento	trasformatore a secco, raffreddamento naturale in aria (AN)
Temperatura ambiente	40 °C max.
Norma	EN 61558-2-4
Schermo elettrostatico	di serie, collegato a terra
Protezione termica	su richiesta
Collegamento	Morsetti a vite fino a 55 A (10 kVA su questo modello), capicorda oltre

Involucri

- IP00 · a giorno, per quadro
- IP23 · involucro ventilato
- IP54 · armadio stagno

Potenze e riferimenti

RIFERIMENTO	POTENZA	CORRENTE primario / secondario	aM primario / secondario	PERDITE VUOTO / CARICO	RENDIMENTO	PESO IP00 / 23 / 54	INGOMBRO IP00 mm	INGOMBRO IP54 mm
TMN400230-63-xx	63 VA	0,16 / 0,27 A	aM 2 / 2 A	2 / 3,6 W	90,5 %	1,5 / 3 / 2 kg	75 × 68 × 73	100 × 64 × 72
TMN400230-100-xx	100 VA	0,25 / 0,43 A	aM 2 / 2 A	3 / 5 W	92 %	2 / 3,5 / 2,6 kg	84 × 82 × 78	130 × 80 × 98
TMN400230-160-xx	160 VA	0,40 / 0,70 A	aM 2 / 2 A	4 / 8,5 W	92,5 %	2,5 / 4 / 3,2 kg	96 × 89 × 87	130 × 80 × 98
TMN400230-200-xx	200 VA	0,50 / 0,87 A	aM 2 / 2 A	5 / 8,8 W	93 %	2,6 / 4,1 / 3,5 kg	118 × 97 × 97	130 × 80 × 98
TMN400230-250-xx	250 VA	0,62 / 1,09 A	aM 2 / 2 A	5 / 11,9 W	93,2 %	3,9 / 5,4 / 4,5 kg	108 × 95 × 100	165 × 93 × 94
TMN400230-300-xx	300 VA	0,75 / 1,30 A	aM 2 / 2 A	6 / 14,6 W	93 %	4 / 5,5 / 5,5 kg	108 × 103 × 94	165 × 93 × 94
TMN400230-400-xx	400 VA	1 / 1,74 A	aM 2 / 2 A	8 / 15,1 W	94,2 %	6 / 9 / 7,5 kg	126 × 122 × 108	176 × 103 × 130
TMN400230-500-xx	500 VA	1,25 / 2,17 A	aM 2 / 4 A	9 / 15,2 W	95,2 %	6,8 / 9,8 / 8,2 kg	126 × 110 × 115	176 × 103 × 130
TMN400230-630-xx	630 VA	1,57 / 2,74 A	aM 2 / 4 A	12 / 22,4 W	94,6 %	9 / 12 / 11 kg	150 × 124 × 126	176 × 103 × 130
TMN400230-750-xx	750 VA	1,88 / 3,26 A	aM 2 / 4 A	15 / 24,3 W	94,8 %	10,3 / 13,3 / 15,3 kg	150 × 120 × 135	300 × 200 × 250
TMN400230-1000-xx	1 kVA	2,50 / 4,35 A	aM 4 / 6 A	18 / 28,4 W	95,4 %	14 / 17 / 19 kg	150 × 144 × 127	300 × 200 × 250
TMN400230-1600-xx	1,6 kVA	4 / 6,96 A	aM 6 / 8 A	19 / 46,4 W	95,9 %	16,4 / 20,4 / 21,4 kg	180 × 140 × 160	300 × 200 × 250
TMN400230-2000-xx	2 kVA	5 / 8,70 A	aM 6 / 10 A	19 / 58,6 W	96,1 %	20 / 24 / 25 kg	180 × 160 × 160	300 × 200 × 250
TMN400230-2500-xx	2,5 kVA	6,25 / 10,87 A	aM 8 / 12 A	24 / 66,6 W	96,4 %	24 / 28 / 29 kg	180 × 180 × 150	300 × 200 × 250
TMN400230-3000-xx	3 kVA	7,50 / 13,04 A	aM 8 / 16 A	29 / 128,3 W	94,8 %	29 / 33 / 34 kg	180 × 200 × 160	300 × 200 × 250
TMN400230-4000-xx	4 kVA	10 / 17,39 A	aM 12 / 20 A	42 / 103,5 W	96,4 %	33 / 37 / 43 kg	240 × 190 × 220	595 × 250 × 375
TMN400230-5000-xx	5 kVA	12,50 / 21,74 A	aM 16 / 25 A	45 / 122,1 W	96,7 %	36 / 40 / 46 kg	240 × 200 × 220	595 × 250 × 375
TMN400230-6300-xx	6,3 kVA	15,75 / 27,39 A	aM 20 / 32 A	56 / 129,8 W	97 %	40 / 44 / 50 kg	240 × 210 × 220	595 × 250 × 375
TMN400230-7500-xx	7,5 kVA	18,75 / 32,61 A	aM 20 / 40 A	56 / 154,8 W	97,2 %	46 / 48 / 56 kg	240 × 230 × 220	595 × 250 × 375
TMN400230-10000-xx	10 kVA	25 / 43,48 A	aM 32 / 50 A	su richiesta	—	75 / 83 / 85 kg	390 × 150 × 470	642 × 350 × 550
TMN400230-15000-xx	15 kVA	37,50 / 65,22 A	aM 40 / 80 A	su richiesta	—	80 / 88 / 90 kg	390 × 160 × 470	642 × 350 × 550
TMN400230-20000-xx	20 kVA	50 / 86,96 A	aM 63 / 100 A	su richiesta	—	95 / 103 / 105 kg	390 × 170 × 470	642 × 350 × 550

Protezione e installazione

- Primario.** Due fasi della rete a 400 V ai morsetti 1 e 2, tramite un interruttore bipolare; la terra al morsetto di terra del primario.
- Secondario.** L'apparecchio a 230 V ai morsetti 3 e 4 del trasformatore monofase 400V 230V, con la sua protezione; un morsetto collegato a terra se l'uso richiede un neutro riferito a terra.
- Sicurezza.** Collegamento a cura di personale qualificato, fuori tensione. In IP00 il trasformatore si installa in un quadro o in una cassetta chiusa.

Una domanda o un'altra tensione? contact@abltransfo.com · +33 4 66 80 14 33 · abltransfo.com